RasterLinkPro5 SG 指定タイル印刷手順書

指定したタイルを印刷するには、タイリング設定を行なってからとなります。 タイリング設定については「RasterLinkPro5 SG タイリング印刷手順書」を参照下さい。

① タイリング設定されているジョブをダブルクリック、もしくは右クリックから編集を選択します。



② [タイリング設定]タブ内の「作図タイル選択」ラジオボタンを選択します。
 選択後、以下の様にプレビュー画面の各タイルに印刷順番号が表示されます。



③ [印刷タイル]内の「指定」ラジオボタンを選択します。



④ [指定順クリア]ボタンを押下すると、表示されていた印刷順の番号表示が消えます。



⑤ 印刷したいタイルを選択すると、選択順に印刷順番号が表示されます。 指定が完了したら[OK]ボタンを押下します。



⑥ 印刷するタイルの状態やイメージは [レイアウト] タブを選択する事により確認が可能です。



⑦ 設定が完了しましたら、[OK]ボタンを押下します。

V33:ジョブエディタ(フルカラー)	
	Mima
リンク編集 カラー編集 印刷条件	
	未日 50.00 mm 出力 达り 381.08 mm メティア 幅 1,620 mm メティアサイス則
リンク設定 レ1 アリト	
□ 連数列反転	カーンルキー移動量1 M 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
 	
整列方法 ネスト 😒	
幅余白 10.00 mm	
送り余白10.00 © mm	
40	
116 <u>0</u> mm 送り 0 mm	
	EN
	メディア幅 ズームアウト ズームイン
	, こうしん ひとう (こうしん ひとう) (こうしん ひとう) (お知知) (タイリング)
7:25] メディア幅は、1,620 mm (手入力) です。	

⑧ ジョブー覧画面から印刷を行なえば、指定したタイルが印刷されます。

ブリンタ名	グループ	ファイル名	形式	サムネイル	状態	ファイル	サイズ	RIP済データ
JV33	単独	RipMe.eps	EPS		待機中	23.13 MB	t	зL
					ブロバティ	· 8	Shift+E	
-					編集	(CtrI+E	
					グループ解	郡余 (Ctrl+U	
					RIP&E	唰┌┌╯	Otri+1	
					R I P後印	w く	strl+2	
					RIPのみ			
					印刷のみ	(Ctrl+4	